CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de

INSYS locks

Vollautomatisches, redundantes Hochsicherheitsschloss

TwinLock® B700 / C700 Smart

Technisches Datenblatt

Highlights

- Elegante Folientastatur QPad-S (Smart-Serie)
- Kompatibel mit den Classic-Versionen
- Redundante Elektronik und Mechanik
- Bluetooth-Programmierfunktion
- Einmalcode-Funktion über QR-Code

VdS ECB·S

SICHERHEITSKLASSE
2 (CEN B) + 3 (CEN C)

Funktionen	Smart-Serie: TwinLock® B7xx Business	Smart-Serie: TwinLock® C7xx Business
Motorschloss / Pull-Push 50N	7xx-Serie	7xx-Serie
Redundanz (elektronisch + mechanisch)	■	■
Mehrschlossbetrieb	3	3
QPad-Designtastatur mit grafischem Display	Folie	Folie
Sicherheitsklasse VdS/ECBS	2/B	3/B
Individuelle Benutzermatrix	■	■
Managercode/Systemcode	■	■
Mastercode	■	■
Usercode	99	99
Servicecode	■	
WDL-Servicecode	■	
Schnellöffnungscode	■	■
Dual-Code (Öffnung/Konfiguration)	■	■
Parallelcode (nur für 2 Schlösser)	■	■
Protokoll/Datum und Uhrzeit	10.000	10.000
Zeitprogramme	■	■
Teilsperrzeiten	■	■
Öffnungsverzögerung	■	■
Sperrzeit	■	■
Manipulationssperre	■	■
Automatisches Schließen	■	■
Notstromversorgungskabel über 9V Batterie (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)	■	■
Netzteilanschluss über TwinConnect	■	■
TwinXT-Überfallverbindung (VdS C) mit Bedrohungsalarm und Schloss-Status	■	■
Ext. Freigabe/Sperre	■	■
Türkontaktanschluss	■	■

Optional

- Schräge Tastatur-Variante mit Batteriefach
- QPad Comm: PC-Software zum Parametrieren und Verwalten des Schloss-Systems
- TwinIP: Erweiterungseinheit zum Einbinden des Schloss-Systems in das Kunden Ethernet
- Physischer Code-Träger: RFID-Karten (nur für Klasse 2/B-Serien)
- TwinAlarm-Schalteinrichtung (VdS C) zur Scharf- und Unscharfschaltung einer EMA und Überfallmelder
- Konfiguration/Audit per Bluetooth
- LocksApp CIT
- Flexible Einmalcodes

Software-Lösungen

- TwinNet-Server: Schloss-management-Software für Online/Offline Verwaltung, Konfiguration, Überwachung von Schloss-Systemen
- TwinNet Go!®: Schloss-management-Software zur Fernüberwachung per LAN oder Internet (verfügbar durch TwinIP)
- MultiPad Go!® : zum Generieren und Abrufen von Einmalcodes
- PC-Software QPad Comm

CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de

Vollautomatisches, redundantes Hochsicherheitsschloss

TwinLock® B7xx / C7xx Smart

Technisches Datenblatt

LocksApp

Mobile Schloss-Konfiguration und -Protokollierung

Mit der LocksApp können Sie die Konfigurations- und Protokolldateien Ihrer Schloss-Systeme von INSYS locks via Bluetooth auf mobile Endgeräte herunterladen und per E-Mail versenden. Per E-Mail empfangene Konfigurationsdateien lassen sich zudem auf das Schloss-System übertragen.

LocksApp CIT

Einmalcode-Management via QR-Code

Die LocksApp CIT ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff auf Schloss-Systeme per Einmalcode. Dabei zeigt Ihnen das Schloss einen dynamischen QR-Code an, den Sie mit der LocksApp CIT abscannen. Nach Abgleich des QR-Codes mit Ihrem zentralen Server zeigt Ihnen die App einen individuellen Einmalcode für das entsprechende Schloss an.

Systemkomponenten

Standard

Bedieneinheit
QPad Smart

Schloss
INSYS Lock B700
INSYS Lock C700

Erweiterungseinheit und Sperreinrichtung
TwinXT

TwinConnect
Zentraler Spannungsversorgungsanschluss

Notstromversorgungkabel

Netzteil 12 V

Optional

Schalteinrichtung
TwinAlarm
Zur Scharf- und Unscharfschaltung einer EMA und Überfallmelder

Netzwerkerweiterungseinheit
TwinIP

Optionsbox
RFID

Zubehör:
TwinCard MIFARE DESFire

Parametrierset QPad Comm
(inkl. PC-Software QPad Comm, USB-Kabel)

CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de

Technische Daten

TwinLock® B7xx / C7xx Smart

Technisches Datenblatt

Technische Montage

INSYS Lock B700 / C700 - Schlossriegel



Riegelhub	8,5 bis 15,5 mm
Zug-/Druckkraft	50 N
Antrieb	redundant ausgelegt

QPad - Bedienterminal



QPad S - schräg - Bedienterminal



© INSYS 191206 - Irrtum und Änderungen vorbehalten